

## P8AX15-NWSMA/FF





▶ 3.5 GHz

Connectiques: N/SMA


➤ Faible pertes d'insertion

> Eclateur à gaz amovible

▶ DC-pass

> Bi-directionnel





| Uc<br>f | 120 Vdc DC-3.5 GHz < 0.2 dB > 20 dB 50 ohms <1.2:1 10 A Aucun |
|---------|---|
| IL lpe  | < 0.2 dB<br>> 20 dB<br>50 ohms<br><1.2:1<br>10 A              |
| lpe     | > 20 dB<br>50 ohms<br><1.2:1<br>10 A<br>Aucun                 |
| lpe     | 50 ohms<br><1.2:1<br>10 A<br>Aucun                            |
| lpe     | <1.2:1<br>10 A<br>Aucun                                       |
| lpe     | 10 A<br>Aucun   |
| lpe     | Aucun   |
|         |   |
| lmax    | 20 kA   |
|         | 20 KA   |
| In      | 5 kA  |
|         | Mode Commun   |
| Up      | < 700 V   |
| limp    | 1 kA  |
|         | 70 W  |
|         | 320 µЈ  |
|         | Yes   |
| IR      | ≥10 G0hms   |
|         |   |
|         | Eclateur à Gaz  |
|         | Connecteur N Femelle/SMA Femelle                              |
|         | Traversée de paroi  |
|         | Laiton/Surface : Cu Zn Sn                                     |
| Tu      | -40/+85°C   |
|         | IP65  |
|         | Court-circuit   |
|         | Interruption de transmission                                  |
|         | BBHF-150V   |
|         | Voir schéma   |
|         | Bronze/Surface Au-Ag  |
|         |   |
|         | IEC 61643-21 / NF EN 61643-21/ UL497E                         |
|         | Oui   |
|         | ·   |
|         |   |
|         | Up limp   |

